

RP341v2

- Erscheinungsdatum **Januar 2022**
- Artikel Nr. **301021**
- EAN Nr. **4260393850927**
- Zoll Tarif Nr. **85 198 100**
- Produkt URL **<https://www.trivum.de/RP341v2>**



RP341v2 - EN



Verstärker

- 8x30 Watt Sinus an 8 Ohm
- Klasse D Verstärker (digital)
- Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher minimal 4 Ohm

Quellen

- 4 x Streaming (Jede Zone hat ihren eigenen Streamer)
- 2 x Analog Input

Stromversorgung

- 1 x DAB+/FM Tuner (Die 2 Zonen teilen sich den Tuner)
- 24V DC ~8A **oder** 2x24V DC ~ 4A
- Stromverbrauch bei Leerlauf (ohne aktive Zone): 5 Watt

Gehäuse

- DIN RAIL Gehäuse mit 9 HP
- Gerät: 160 mm x 92 mm x 63 mm (BxHxT)
- Mit Verpackung: 165 mm x 95 mm x 70 mm (BxHxT)
- Gewicht (net): 0,25 kg

Anschlüsse

- 1x Netzwerk (RJ45 Buchse)
- 1x USB (für Service)
- 4x Lautsprecher Stereo (4x 4-polige Schraubklemme)
- 1x Line Input Stereo (1x 3.5mm Klinkenbuchse)
- 1x DAB+/FM Antenne (1x 2-polige Schraubklemme)
- 2x Stromversorgung 24V +/- (1x 2-polige Schraubklemme)

Front

Netzwerk

Lieferumfang

- Status LED
- LAN (RJ45 Ethernet)
- 1x RP341v2
- 1x Quick Installation Guide

Die hier genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

